

DS-K1102A**Czytnik kart serii Pro 1102A**

- Wbudowany buzzer
- Protokół RS-485 i Wiegand (W26/W34)
- Alarm sabotażowy
- Obsługa kart EM (częstotliwość: 125 kHz) (DS-K1102AE/DS-K1102AEK/DS-1102AEM)
- Obsługuje odczyt kart M1 (częstotliwość: 13,56 MHz). (DS-K1102AM/DS-K1102AMK/DS-K1102AEMK)

▪ Specyfikacja

Interfejs	
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 9600, 19200, 38400
Uwierzytelnianie	
Częstotliwość odczytu kart	DS-K1102AE/DS-K1102AEK/DS-K1102AEM/DS-K1102AEMK: 125 KHz DS-K1102AM/DS-K1102AMK/DS-K1102AEM/DS-K1102AEMK: 13.56 MHz
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 500 mA
Pobór mocy	≤ 2 W
Temperatura robocza	-20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary	121 mm × 86,5 mm × 14 mm (4,76" × 3,41" × 0,55")
Instalacja	Dotyczy skrzynki 86 i 120-kanalowej
Waga	≤ 0,14 kg (0,3 lb)
Klawiatura	DS-K1102AE/DS-K1102AM/DS-K1102AEM: Brak klawiatury DS-K1102AEK/DS-K1102AMK/DS-K1102AEMK: Klawiatura z 12 przyciskami (od 0 do 9, *, #)
Głośnik/brzęczyk	Brzęczyk
Funkcje	
Ustawienia ID	za pomocą przełącznika DIP

▪ Dostępny model

DS-K1102AE
 DS-K1102AEK
 DS-K1102AEM
 DS-K1102AEMK
 DS-K1102AM
 DS-K1102AMK
 DS-K1102AMK/HIKVISION USA INC.
 DS-K1102AM/HIK USA
 DS-K1102AMK/Part
 DS-K1102AMK/HIK USA
 DS-K1102AM/ACT-R2102M/HW
 DS-K1102AM/USA INC
 DS-K1102AM/HIKVISION USA INC.

▪ Akcesoria

▪ Uwzględnione w zestawie



▪ Opcjonalne

DS-K3G200LX



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

