

DS-PR1-WE(B)**Bezprzewodowy Repeater Plus**

Bezprzewodowy repeater, obsługujący komunikację bezprzewodową 868 Mhz, protokół bezprzewodowy Tri -X i Cam-X, wiele metod rejestracji, dwukierunkową komunikację bezprzewodową i automatyczne parowanie, służy do zwiększania odległości RF w systemie alarmowym.

- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868MHz
- Dwukierunkowa komunikacja, stabilna i bezpieczna
- Wyświetlacz LED pokazuje różne informacje zwrotne z łatwością zrozumienia
- Do 24 godzin podtrzymania baterijnego po utracie zasilania, bez obaw o komunikację
- Automatyczne wyszukiwanie i podłączanie do 8 czujników PIRCAM lub czujników dymu, inteligentne automatyczne parowanie
- Łatwa instalacja dzięki nowej konstrukcji

▪ Specyfikacja

Funkcje oprogramowania	
Automatyczne parowanie	Tak
Funkcje sprzętowe	
Port szeregowy	2, dla debugowania
Zabezpieczenie sabotażowe	Przód i tył
Włącznik zasilania	1
Zasilanie	
Typ baterii	Wbudowany akumulator Li
Zasilanie	100 VAC do 240 VAC
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Temperatura robocza	-10°C do +55°C (należy upewnić się, że adapter jest podłączony)
Czas pracy baterii	Do 24 godzin w normalnej temperaturze (czas pracy baterii może ulec znacznemu skróceniu w niskich temperaturach)
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Metoda transmisji	Komunikacja dwukierunkowa
Modulacja	2GFSK
Zasięg transmisji	2000 m (obszar otwarty)
Bezpieczeństwo łączności bezprzewodowej	AES-128
Ogólne	
Metoda instalacji	Montaż naścienny
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	170,0 × 170,0 × 38,6 mm
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
Waga	526.5 g

▪ Dostępny model

DS-PR1-WE(B)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

