

- Wzmacniacz sieciowy 2-strefowy 80 W x 1
- 20 W analogowe głośniki szafkowe x2
- Zasilacz do wzmacniacza sieciowego x1 Przewód zasilający do wzmacniacza sieciowego x1 Uchwyty do analogowych głośników szafkowych x2
- System audio do szafek 100 V/70 V/8 Ω o czystej i jasnej jakości dźwięku
- Obsługa zdalnego/scentralizowanego zarządzania, bardziej inteligentne funkcje, takie jak nadawanie według harmonogramu/TTS/powiązanie alarmów
- Cztery rodzaje wejść audio: Mikrofon, RCA, Bluetooth i pamięć flash USB
- Niezależna regulacja głośności mikrofonu i regulacja zawartości/głośności dwukanałowego wyjścia
- Idealny na małe i średnie wydarzenia - idealny do restauracji, barów i salonów - z łatwością tworzy nastrój

Specyfikacja

Model		DS-QAE1KA80120-2
Głośnik	Impedancja	8 Ω
	Moc znamionowa	70 V: 5 W/10 W/15 W/20 W 100 V: 5 W/10 W/15 W/20 W
	Czułość (1 m, 1 W)	90 dB $\pm$ 3dB
	Kierunek	Wszystkie kierunki
	Maks. Ciśnienie akustyczne	103 dBSPL
	Odpowiedź częstotliwościowa	130 Hz do 17,5 kHz
	Jednostka głośnika	5.25" $\times$ 1
Funkcje	Bitrate audio	G.711ulaw 64 Kb/s / G.711alaw 64 Kb/s / MP3 128 Kb/s
	Funkcja ochrony	ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona nadprądowa, ochrona przed przegrzaniem, ochrona antystatyczna, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przed porażeniem elektrycznym
Sieć	Protokół sieciowy	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
	Protokół interfejsu (API)	ISAPI, ISUP, RTP
	Klient	HikCentral Professional
Audio	Moc znamionowa	80 W 24 VDC
	Odpowiedź częstotliwościowa	80 Hz do 20 kHz $\pm$ 3 dB
	THD i SNR	THD: $\leq$ 1% SNR: $\geq$ 100 dB
Interfejs	Alarm	1 wejście alarmowe 1 wyjście alarmowe
	Interfejs sieciowy	1xAdaptacyjny port Ethernet RJ45 10 M/100 M
	Lokalne przechowywanie	Wbudowana pamięć EMMC o pojemności 4 GB (pamięć na pliki audio wynosi 1 GB)
	Wejście audio	Wzmacniacz sieciowy: MIC 1: -20 dBV, 4 k Ω , niesymetryczne, wtyczka jack 6,35 mm Wejście RCA 1-2: 0 dBV, 5 k Ω , niesymetryczne, wtyk RCA Bluetooth /USB 2.0 $\times$ 1 Analogowy głośnik szafkowy: Stałe ciśnienie w 100 V/stałe ciśnienie w 70 V/stała rezystancja wejściowa 8 Ω $\times$ 1
	Wyjście AUDIO	Wzmacniacz sieciowy: Stałe napięcie wyjściowe $\times$ 2 100 V COM Wyjście RCA 1-2: 0 dBV, 100 Ω , niesymetryczne, gniazdo RCA Kaskadowanie RCA: obsługuje kaskadę maksymalnie 3 wzmacniaczy
	Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania (świeci na biało): urządzenie działa normalnie

		Wskaźnik pamięci USB (świeci na biało): urządzenie jest w trybie USB Wskaźnik Bluetooth (świeci na niebiesko): urządzenie jest w trybie Bluetooth
	Pokrętko głośności	Pokrętko głośności MIC × 1 □ Pokrętko głośności partycji 1 × 1 □ Pokrętko głośności partycji 2 × 1
	USB	USB 2.0/3.0. Format pliku: FAT32, maksymalna pojemność: 128 GB. System plików FAT32: maksymalny rozmiar partycji: 128 GB, maksymalny rozmiar pliku: 4 GB.
	Złącze zasilania	Rozmiar przystłony: Ø2,0 mm
Ogólne	Materiał	Wzmacniacz sieciowy: Plastikowy Analogowy głośnik szafkowy: Korpus i przednia pokrywa □ plastik, wspornik: metal
	Wymiary	Wzmacniacz sieciowy: 190,8 mm × 230,8 mm × 51,2 mm (7,48" × 9,06" × 2,01") Analogowy głośnik szafkowy: 268,4 mm × 180,4 mm × 125,12 mm (10,57" × 7,1" × 4,93")
	Wymiary opakowania	453 mm x 320 mm x 380 mm
	Waga z opakowaniem	Około 8,8 kg (19,4 lb)
	Kolor	Biały
	Zawartość opakowania	Urządzenie × 3 Wspornik w kształcie litery U × 1 Zestaw śrub × 1 Naklejka instalacyjna × 1 Zasilacz × 1 Przewód zasilający × 1 Informacje dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa × 1
	Bluetooth	Bluetooth 5.0 □ 10 m
	Temperatura robocza	Wzmacniacz sieciowy: od -10 °C do 55 °C (od 14 °F do 131 °F) Analogowy głośnik szafkowy: od -30 °C do 60 °C (od -22 °F do 140 °F)
	Wilgotność robocza	□ 90% (bez kondensacji)
	Zużycie energii	Zużycie energii w trybie gotowości: 4.5 W Średnie roczne zużycie: Maks. Zużycie robocze: 90 W (w oparciu o średni czas odtwarzania)

■ Dostępny model

DS-QAE1KA80120-2

