

DS-PDD15AM-EG2**Przewodowa czujka Triple-tech**

DS-PDD15AM-EG2 to czujniki dualne z funkcją antymaskingu. Niezakłócająca technologia umożliwia montaż czujników dualnych tyłem do siebie. Tor mikrofalowy nie przenika przez ścianę. Pozwala on na szybszą instalację i konfigurację detektora niż tradycyjne detektory, zapewniając instalatorowi oszczędność czasu i kosztów.

- Zasięg wykrywania: 15m / 85.9°
- Wykrywanie antymaskingu, anty-cloakingu i antyblokowania dla wyższego poziomu bezpieczeństwa
- Automatyczna czułość i inteligentna kuchenka mikrofalowa 24 GHz
- Cyfrowa kompensacja temperatury i technologia IFT

▪ Specyfikacja

Wydajność wykrywania	
Metoda wykrywania	Pasywna podczerwień, mikrofale
Zakres wykrywania:	15 m
Kąt wykrywania:	85,9°
Strefy wykrywania	52
Wykrywalna prędkość	0.3 ~ 2m/s
Czułość	Automatyczny, Niski
Filtr białego światła	6500lux
Częstotliwość mikrofal	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Ochrona strefy podejścia	Tak
Funkcja	
Przetwarzanie cyfrowe	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona sabotażowa	Przedni panel
Anti-masking	Wsparcie
Ochrona przed zaciemnieniem	Wsparcie
Przeciwdziałanie blokowaniu	Wsparcie
Interfejs	
Wyjście alarmowe	Normalnie zamknięte (NC)
Wskaźnik LED	Zielony (PIR), czerwony (mikrofalówka), niebieski (alarm)
Transmisja	
Metoda transmisji	Połączenie przewodowe
Zasilanie	
Zasilanie	9 do 16 V DC
Typowe napięcie	12 VDC
Pobór mocy	Prąd maksymalny : 25mA@12VDC Prąd spoczynkowy : 17mA@12VDC
Ogólne	
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	65,7 mm (2,59 ") × 103,8 mm (4,09 ") × 45,5 mm (1,79 ")
Waga	100g
Wysokość montażu	od 1,8 m do 2,4 m
Montaż	Ścienny
Zastosowanie	Montaż wewnątrz pomieszczeń
Uchwyt	Opcjonalne akcesoria ściennie i sufitowe

▪ Dostępny model

DS-PDD15AM-EG2

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-PDB-IN-Uchwyt na ścianie	Uchwyt sufitowy DS-PDB-IN	DS-PDB-IN-UBKT1	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN- UBKT1/Europe BLACK
				
HA-ALARM- BKT#AUS				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

